



## Ajax HomeSiren

### Bezdrôtová siréna pre použitie v interiéri

Ajax HomeSiren je bezdrôtová siréna určená pre použitie vo vnútorných priestoroch. Intenzitu akustickej signalizácie možno ľubovoľne nastaviť v rozmedzí 81 až 97 dB. Siréna navyše disponuje konektorom pre pripojenie externej LED signalizácie. Vďaka unikátnemu protokolu Jeweller môže komunikovať s Ajax Hubom až na vzdialenosť 2 000 m v otvorenom priestore.



#### Maximálny výkon

- Bezdrôtová technológia Jeweller umožňuje komunikáciu s Ajax Hubom až na vzdialenosť 2000 m v otvorenom priestore alebo cez niekoľko podlaží výškovej budovy
- Konektor pre pripojenie externej LED signalizácie
- Nastaviteľná dĺžka a intenzita akustickej signalizácie (81 až 97 dB)
- Napájanie 2 batériami CR123A



#### Ochrana proti zlyhaniu a sabotáži

- Autentizácia pre ochranu proti narušeniu
- Kryt sirény je chránený proti sabotáži
- Vybavená systémami na detekciu a potlačenie rušenia pre maximálnu ochranu systému proti narušeniu
- Šifrovaná komunikácia
- Nastaviteľný interval kontroly pripojených komponentov v rozmedzí 12 až 300 sekúnd



#### Bezchybná prevádzka

- Akustická signalizácia aktívneho stavu systému
- Prevádzkové podmienky v rozmedzí 0 °C až +50 °C pri vlhkosti až do 75 %
- Indikácia stavu batérií
- Výdrž batérií až 5 rokov



#### Jednoduchá inštalácia na profesionálnej úrovni

- Inštalácia pomocou držiaka SmartBracket bez nutnosti demontovania krytu sirény
- Kvalitu pripojenia je možné vzdialene otestovať prostredníctvom mobilnej aplikácie
- Jednoduché prídanie do systému stlačením jediného tlačidla a načítaním QR kódu

#### Technická špecifikácia

- **Typ komponentu:** Bezdrôtový
- **Použitie:** Vnútorné priestory
- **Intenzita signalizácie:** Nastaviteľná (81 až 97 dB)
- **Nastaviteľná dĺžka signalizácie:** Nastaviteľná (3 až 180 sekúnd)
- **Frekvencia signalizácie:** 3.5 ± 0.5 kHz
- **Signalizácia stavu systému:** Áno
- **Čas spustenia signalizácie:** Do 1 sekundy
- **Konektor pre pripojenie LED signalizácie:** Áno
- **Ochrana proti sabotáži:** Áno
- **Výkon rádiového signálu:** 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
- **Komunikačný protokol:** Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
- **Dosah rádiového signálu:** Až 2 000 m (v otvorenom priestore)
- **Napájanie:** 2x batéria CR123A 3 V DC
- **Výdrž batérie:** Až 5 rokov
- **Provozná teplota:** 0 °C ~ +50 °C
- **Prevádzková vlhkosť:** Až 75 %
- **Stupeň krytia:** IP50
- **Rozmery:** 75 x 75 x 26.6 mm
- **Hmotnosť:** 96 g
- **Stupeň zabezpečenia:** 2 - nízke až stredné riziko
- **Trieda prostredia:** II - vnútorné - všeobecné
- **EAN kód:** 0856963007286 (biela) / 0856963007293 (čierna)
- **Objednávaci kód:** AJAX 8697 (biela) / AJAX 8681 (čierna)